

## 11. Key code table

key position	key legend	repeat format	NEC_CODE			
			custom code		Data	
			Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
1	Power	F1	31	CE	81	7E
2	LASER	--	--	--	--	--
3	Up	F1	31	CE	C6	39
4	Left	F1	31	CE	C8	37
5	Enter	F1	31	CE	CA	35
6	Right	F1	31	CE	C9	36
7	Down	F1	31	CE	C7	38
8	PageUp	F1	31	CE	CB	34
9	5	F1	31	CE	C1	3E
10	PageDown	F1	31	CE	CC	33
11	3	F1	31	CE	C3	3C
12	OK	F1	31	CE	C5	3A
13	4	F1	31	CE	C4	3B
14	6	F1	31	CE	C2	3D
15	Keystone 	F1	31	CE	85	7A
16	Keystone 	F1	31	CE	84	7B
17	Volume-	F1	31	CE	8F	70
18	Volume+	F1	31	CE	8C	73
19	Menu	F1	31	CE	87	78
20	Status	F1	31	CE	88	77
21	Mute	F1	31	CE	89	76
22	Auto	F1	31	CE	86	79
23	Blank	F1	31	CE	8B	74
24	Zoom+	F1	31	CE	8A	75
25	Source	F1	31	CE	83	7C
26	Freeze	F1	31	CE	8E	71
27	Zoom-	F1	31	CE	8D	72